

FONTE CHAVEADA

CAM 114

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Filtro para atenuação de interferência
- Corrente de Inrush: 30A (cold start)
- Conexão Borne




Proteções

- Sobrecorrente (através de fusível)
- Sobrecarga
- Curto circuito com rearme automático



Imagem meramente ilustrativa

DIMENSÕES



CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	CAM 114-12	CAM 114-24	CAM 114-48	CAM 114-120
Tensão de saída	12Vdc	24Vdc	48Vdc	120Vdc
Corrente máxima	15A	15A	5A	2A
Potência	180W	360W	240W	240W
Eficiência	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
Ondulação máxima	2%	2%	1%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124



comercial5@ralttek.com.br



www.ralttek.com.br