

OPF-00520R

Características Técnicas:

Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Conexão: furos.

Saída:

- Conexão: Furos.
- Tensões: conforme tabela.

*Nota: Sob consulta, tensões especiais podem ser fornecidas.

Modelo	Corrente (A)	Ruído (%VO)	REG. Linha (%VO)	REG. Carga (%VO)	Parâmetros/ Tensão (V)
OPF-00520R-01	1,00	2%	2%	7%	5,00
OPF-00520R-02	0,80	2%	2%	7%	6,00
OPF-00520R-03	0,50	2%	2%	7%	7,00
OPF-00520R-04	0,50	2%	2%	7%	9,00
OPF-00520R-05	0,50	2%	2%	2%	10,00
OPF-00520R-06	0,20	2%	2%	2%	12,0
OPF-00520R-07	0,50	2%	2%	2%	12,0
OPF-00520R-08	0,30	2%	2%	2%	15,0
OPF-00520R-09	0,20	2%	2%	2%	18,0
OPF-00520R-10	0,20	2%	2%	1%	24,0
OPF-00520R-11	0,10	2%	2%	1%	48,0

Dimensões:

